

4 2 7 640

code prog 9747 (remes)

Adr d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0

Achime en 1787 (guesmin)

0000 1 0 1 0 1 1 1 1 AF

d7 Envoy des shabres

d6 Appel de Detresse

d5 Appel Urgent

d4 Appel Normal

d3 Repense à Interrogation sur n° de service

d2 Envoy de n° de service

d1 Saisie du n° de service

d0 Telechargement du n° de service

Adr d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0

Achime en 0

0001 0 0 0 0 1 1 1 1 0 F

d7 } Fonction reception n° Radio GR
d6 } d'Appel de Groupe n° service GS
d5 } n° radio GE
d4 Fonction reception d'Appel individuel
d3 Fonction centre réseau
d2 Fonction Mode dégradé
d1 Fonction départ programmé
d0 Fonction Horloge

Adr d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0

Achime en 0

0002 1 1 1 0 1 0 1 0 EA

d7 >

d6 { 1

d5 -

d4 Fonction Kiloscan

d3 Fonction esclave de l'espader

d2 Fonction envoi d'un "raccroché"

d1 Fonction reception des shabres

d0 Fonction reception d'appel paragress
Fonction P-PQ

07 150 MHz 1.5 KHz

Adr

0613

Fq Talon
782F
4B1D
209F
1C83
2A7F
351F
5B3F
420F

0623 01 . Type de Base 00 Base normal
01 Base 1010

0624 . N° de la Base (5 chiffres ASCII)
32/34/30/35/30/

0700 . N° Radio (si non programmable)
32/34/39/37/32 N° 5 chiffres ASCII

0705 . Code activation mode dégradé
5 chiffres ASCII

070A . Code désactivation mode dégradé
5 chiffres ASCII

Paramètres relatifs à la gestion de la Radio

Adr

Φ 6 Φ Φ	Nombre de lignes d'exploitation radio
Φ 6 Φ 1	Canal Réserve à l'émission de status et de cl° de service (FF si pas de réservation.)
Φ 6 Φ 2	Canal Réserve à la TD
Φ 6 Φ 3	Nombre de tentatives pour un appel non
Φ 6 Φ 4	Nombre de tentatives pour un appel Urg
Φ 6 Φ 5	Nombre de tentatives pour un status et de service
Φ 6 Φ 6	Nombre d'envoi de GR avant appel de secours
Φ 6 Φ 7	Durée Masc Emission (par pas de 1s) Φ Φ pas de limite
Φ 6 Φ 8	Durée Masc Emission (par pas de 30s) Φ Φ pas de limite
Φ 6 Φ 9	Durée de Porteur après PQ (x 10 ms)
Φ 6 Φ A	Durée de Porteur avant sequence (x 10)
Φ 6 Φ B	Durée de Porteur Intersequence (x 10)
Φ 6 Φ C	Durée de Blocage provoqué par PQ
Φ 6 Φ D	Durée minimale d'une tonalité AS (x 10)
Φ 6 Φ E	Durée Masc d'une tonalité AS Φ 100 ms 1 50 ms
Φ 6 1 Φ	Nombre de décodages pour valider une tonalité
Φ 6 1 1 47 (G)	Code de la note de Groupe (ASCII)
Φ 6 1 2	Type de Radio

Φ Φ	470 MHz	12,5 KHz
Φ 1	470 MHz	20
Φ 2	150	12,5
Φ 3	150	20
Φ 4	80	6,25
Φ 5	80	25

Paramètres relatifs à l'exploitation

- Adr
- Φ5ΦΦ (Φ3) . Organe Phonie
- Φ5Φ1 Φ1 Affichage Repos
- Φ2 Camlini sur Rukuro

Φ3 " sur OE
- ΦΦ Miro 1 E
- Φ1 Miro 3 E
- Φ2 Camlini sur Rukuro
- Φ3 Camlini sur OE
- ΦΦ
- Φ1 Tesde en preso
- Φ2 ct de Sennze
- Φ3 dernier status emm
- Φ4 Horloge
- Φ5Φ2 Φ3 . chambre de chiffres concernant le ct Rad
(5 Masc)
- Φ5Φ3 Φ4 . chambre de chiffres concernant le ct de rem
(4 Masc)
- Φ5Φ4 FF . chambre de status pouvant être emm
(100 Masc)
- Φ5Φ5 FF . chambre de status pouvant être recus
(100³ Masc)
- Φ5Φ6 . Mot de Pame par defaut (4 chiffres)
31/32/33/34
- Φ5Φ^{24/53/56/57/55/24}A SVTU . TXT à afficher au Repos (6 Caracteres AS)
- Φ51Φ FF . Status correspondant l'acquittement
Operateur.
- Φ512 Φ2 . chambre d'appuis sur pedale de detm

Personnalisation des lignes d'exploitation

Adr Fq = 409.6375 Fqr 419.6375

(Ø 2 Ø Ø	2 Ø	$N = \frac{409637.5 - 384587.5}{12.5} = 200$
(Ø 2 Ø 1	Ø 4	
(Ø 2 Ø 2	1 Ø	$N = \frac{419637.5 - 405987.5}{12.5} = 1092$
(Ø 2 Ø 3	9 2	
Ø 2 Ø 4	3 2	} Code Relais ASCII
5	3 1	
6	3 9	
7	3 9	
8	3 9	

Ø 2 1 Ø	Perso Lignes 1
Ø 2 2 Ø	2
Ø 2 3 Ø	3
Ø 2 4 Ø	4
Ø 2 5 Ø	5
Ø 2 6 Ø	6
Ø 2 7 Ø	7
Ø 2 8 Ø	8
Ø 2 9 Ø	9

Ø 3 Ø Ø } Perso Statut Emision
Ø 4 Ø Ø